SIEMENS

Transformadores de corrente 4NF , 4NC - Para medição

4NF01 / 4NC51

4NF03 / 4NC53

4NF04 / 4NC54

Corrente nominal primária *Ipn* (A)	Corrente secundária 5 A: Carga nominal (VA)	Corrente secundária 5 A: Transformador de corrente **Tipo**	Dimensões (mm) L	H	P
Classe de exatidão 3%					
50	2,5	**4NF01 12-2BC20**	48	80	74,5
60	2,5	**4NF01 13-2BC20**			
Classe de exatidão 1,2%					
75	2,5	**4NF01 15-2HC20**	48	80	74,5
100	2,5	**4NF01 17-2HC20**			
Classe de exatidão 0,6%					
150	2,5	**4NF01 21-2JC20**	48	80	74,5
200	5	**4NF01 22-2JE20**			
250	5	**4NF01 23-2JE20**			
200	5	**4NF02 22-2JE20**	64	80	85,5
250	5	**4NF02 23-2JE20**			
300	5	**4NF02 24-2JE20**			
400	5	**4NF02 25-2JE20**			
400	5	**4NF03 25-2JE20**	82,5	80	98
500	5	**4NF03 26-2JE20**			
600	5	**4NF03 27-2JE20**			
800	5	**4NF03 30-2JE20**			
1000	12,5	**4NF04 31-2JJ20**	112	80	117,5
1200	12,5	**4NF04 32-2JJ20**			
1500	12,5	**4NF04 34-2JJ20**			
2000	12,5	**4NF05 36-2JJ20**	130	70	148
2500	12,5	**4NF05 37-2JJ20**			

Corrente nominal primária *Ipn* (A)	Corrente secundária 1A: Carga nominal (VA)	Corrente secundária 1A: Transformador de corrente **Tipo**	Dimensões (mm) L	H	P
Classe de exatidão 3%					
50	2,5	**4NC51 12-0BC20**	48	80	74,5
60	2,5	**4NC51 13-0BC20**			
75	2,5	**4NC51 15-0BC20**			
Classe de exatidão 1%					
100	2,5	**4NC51 17-0CC20**	48	80	74,5
150	2,5	**4NC51 21-0CC20**			
200	5	**4NC51 22-0CE20**			
250	5	**4NC51 23-0CE20**			
200	5	**4NC52 22-0CE20**	64	80	85,5
250	5	**4NC52 23-0CE20**			
300	5	**4NC52 24-0CE20**			
400	5	**4NC52 25-0CE20**			
400	5	**4NC53 25-0CE20**	82,5	80	98
500	5	**4NC53 26-0CE20**			
600	5	**4NC53 27-0CE20**			
750	5	**4NC53 28-0CE20**			
1000	10	**4NC54 31-0CH20**	112	80	117,5
1250	10	**4NC54 33-0CH20**			
1500	10	**4NC54 34-0CH20**			

Dimensões das janelas

4NF01
50 A / 5 A a 250 A / 5 A
4NC51
50 A / 1 A a 250 A / 1 A



4NF02
200 A / 5 A a 400 A / 5 A
4NC52
200 A / 1 A a 400 A / 1 A



4NF03
400 A / 5 A a 800 A / 5 A
4NC53
400 A / 1 A a 800 A / 1 A



4NF04
1000 A / 5 A a 1500 A / 5 A
4NC54
1000 A / 1 A a 1500 A / 1 A



4NF05
2000 A / 5 A a 2500 A / 5 A



Transformadores de potencial 4AM - Para medição

Relações das tensões	Transformador de potencial **Tipo**	Dimensões (mm) L	H	P	X	Y	F
Classe de exatidão	ABNT - 0,6 P 25 e 1,2 P 75 ANSI - 0,6 WX e 1,2 Y	150	120	135	125	93	7x12
230 V / 115 V	**4AM46 41-1TK10-0N**						
402,5 V / 115 V	**4AM46 95-0AN70-0N**						
440 V / 115 V	**4AM46 41-0AK10-0N**						
460 V / 115 V	**4AM46 41-2DK10-0N**						